Mini-cameră IP WiFi invizibilă SLG-LMCM36SL200


Instrucțiuni de utilizare



Contactați furnizorul:

SHX Trading s. r. o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4
Email: info@secutek.ro

1. Descrierea camerei



1 - Antena Wifi

2- Slotul pentru

carduri

3 - Reset

4 - Obiectivul camerei

5 - Cablu LAN

6 - Cablu de alimentare

2. Pornirea și funcționarea dispozitivului

- Conectați sursa de alimentare și cablul de alimentare (12 V) la cameră.
- Montați camera pe perete/tavan, după cum este necesar.
- Camera poate fi acum utilizată - controlată de software-ul pentru telefon inclus sau conectată la un dispozitiv de înregistrare NVR.
- Apoi urmați instrucțiunile din aplicația BitVision


2. Gestionați prin intermediul interfeței web și a setărilor wifi

1 - Camera trebuie să fie conectată la aceeași rețea de internet ca și PC-ul.



2 - Instalați programul IP pe PC search

- Acest program este utilizat pentru a afla adresa IP a camerei conectate
- Pentru a activa căutarea, apăsați pictograma **„Search“**
  Dacă aveți mai multe camere conectate, trebuie să o selectați pe cea corectă în funcție de codul mac. Acest cod se află pe o etichetă de pe partea inferioară a camerei.
- Apoi selectați camera cu o singură apăsare, de asemenea, pentru a colora linia.
  Bifați opțiunea DHCP enable (Activare DHCP), completați user (admin), password (admin) și salvați modificarea făcând clic pe pictograma "modify" (modificare).
- Apoi, faceți dublu clic pe rândul camerei selectate. Veți vedea apoi un link către interfața web a camerei (această pagină trebuie deschisă în Explorer).




3 - Conectați-vă la interfața web

- Trebuie să descărcați și să instalați plugin-ul înainte de a vă conecta.



După instalare, reconectați-vă și veți vedea fereastra de conectare.
Detalii de autentificare : **User - admin**
Pass - admin

Apoi faceți clic pe folderul "configuration" **, "network",** "advance setup", wifi și selectați rețeaua dvs. și introduceți parola rețelei (Key).
Pentru a salva setările, faceți clic pe imaginea **"Save".**



4 . Specificații

Senzor – 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor

Rezoluție - 2MP 1080P

Compresie - H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG

Detectarea mișcării - Da

Suport card - până la 64GB

Conectare la NVR - Da

Temperatura de funcționare-
-20℃ ~ +60℃

Alimentare - 12V

Dimensiuni - 36x 36x27mm

Greutatea – 300g



5. Dispoziții finale

Vom fi bucuroși dacă sunteți interesat de alte produse din oferta noastră.

Funcționarea dispozitivului poate varia ușor de la o serie la alta.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu legislația în vigoare. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea dispozitivului care contravine acestor reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă utilizare trebuie să se facă cu permisiunea acestei companii.